




## **Installationsanweisung Cipherlab CPT-8200**

1. von mitgelieferter CD den passenden Treiber installieren  
CP210x\_VCP\_Win\_XP\_S2K3\_Vista\_7.exe oder  
CP210x\_VCP\_Win\_XP\_S2K3\_Vista\_7\_v6.4.exe
2. von mitgelieferter CD das Cipherlab FORGE Programm installieren  
Forge\_Batch\_Install\_1000042.exe
3. an Lade-/Übertragungsstation das Netzteil anschliessen und einstecken
4. an Lade-/Übertragungsstation das USB-Kabel anschliessen und am  
Rechner einstecken
5. das Cipherlab CPT-8200 mittels roter ON/OFF Taste einschalten
6. das Cipherlab CPT-8200 in die Lade-/Übertragungsstation stecken und  
warten, bis die Installation abgeschlossen ist
7. in der Systemsteuerung nachsehen, welcher COM-Port für das Gerät  
vergeben wurde
8. von mitgelieferter CD das Programm Data\_Read.exe auf den Desktop  
kopieren und starten
9. Einstellungen wie folgt übernehmen und COM Port eingeben


Data read Ver 1.30

Properties

☐ Display data via keyboard emulation

☒ Save data to file

Save mode : Append

☒ View the received data.

☒ Add Line-Feed character to each record.

☒ Add Carriage return to each record.

Convert Text file to Excel format

File Name rule (\*.txt)

☐ Generated Automatically
 ☐ Generated according to the first record
 ☒ Customized

File name : d:\Users\user-1\Desktop\testneu.TXT

Browse

Options

☒ Always show this dialog box.

☐ Create a log file when mistakes occurred during transmission data between COM port and file.

Communication Parameters

Interface : RS232/IrDA/USB VCOM

Modem configure

COM port : 5 (1 ~ 255)

Baud rate : 115200 bps

Inter-character delay : 100 (0 ~ 255 ms)

☐ Keep online for receiving data automatically.

Polling time : 2 (1 ~ 999 sec)

☐ Auto upload and delete Data and Lookup files
 

☐ Upload Data files
 

From Data file1 To Data file10

☐ Upload Lookup files
 

From Lookup file1 To Lookup file3

☐ Delete all Data files
 ☐ Delete all Lookup files

OK

Cancel