

Anleitung um den Buzzer vom TM-U230 zum „biepen“ zu bringen.

Vorgehen:

1. Nachdem der Windowstreiber ATM\_xyzE.exe installiert ist für den TM-U230 (Ver.2.xx Treiber) suchen Sie im Ordner: C:\WINDOWS\system32\spool\prtprocs\w32x86 die Datei tmctrla.ini
2. Öffnen Sie mit dem Editor diese Datei und suchen Sie den Eintrag [TM-U230]
3. Dort finden Sie drei Zeilen (61-63), welche u.a. die ESC-Sequenzen für den Schnitt sind.
4. Fügen Sie folgende Zeile hinzu: 64=1B2841050061640F0101 und speichern Sie.
5. Starten Sie z.B. Wordpad, wählen den Drucker und geben Sie einen TEST-Text ein
6. Fügen Sie am Schluss mit der Schrift „controlA“ und Schriftgrösse 9 die Buchstaben „ad“ ein, wobei „a“ für den Schnitt und „d“ für 10x kurz „biepen“ ist.

Die Anleitung für diese ESC-Befehle finden Sie auf unserem FTP-Server: Ordner: „tm-u230 update“, File: „u230s\_e\_d.pdf“ ab Seite 92  
Dort können Sie nachschauen, wie Sie die „Biep-Zeiten“ und Intervalle verändern können.

Zugangsdaten:

[www.novopos.ch/client](http://www.novopos.ch/client)

Markus Feusi, Support Manager

NOVOPOS AG, Roosstrasse 23, CH 8832 Wollerau

[www.novopos.ch](http://www.novopos.ch), [markus.feusi@novopos.ch](mailto:markus.feusi@novopos.ch)

Fon. +41 (0)44 787 67 80, Fax. +41 (0)44 787 67 81

