1. Etikettenmasse unter "Vorlagen" speichern:

🍓 Printers and	i Faxes	10
File Edit Vi	ew Favorites Tools Help	
🕞 Back 🔻 🌘	🕥 - 🏂 🔎 Search 😥 Folders 🛛 🎹 -	
Address 🍓 Pri	nters and Faxes	1
-	Name A Documents Status	1
Printer Ta	sks 🌣 🎍 BIXOLON SLP-T400 0 Ready	12
🛛 🖂 Add a n	BIXOLON SRP-350 0 Ready	
	BIXOLON SLP-T400 Properties	
	General Sharing Ports Advanced Security Druckereinstellungen 0 Offline	
	Vorlagen Sprache Barcode Schriften Befehlsschrift About 0 Ready	
ause p	rini Pefinierte Vorlagen Vaula de Gisteven	
1 🔊 Share ti	Torrage definiteren	
Rename	th BIXOLON 3.5 x 4.0 (inch) Name	
Delete t	his BIXOLON 4.0 x 1.0 (inch) NOVOPOS 100x30x3	
🥁 Set prin	ter BIXOLON 4.0 x 1.5 (inch) Optionen	
	BIXOLON 4.0 x 2.0 (inch)	
Other Place	es BIXOLON 4.0 x 3.0 (inch)	
	BIXOLON 4.0 x 6.0 (inch)	
Grantrol	Par BIXULUN 4.0 x 8.0 (inch) NOVOPOS 100x30x3 Abmessungen	
Scanner	Etikettenbreite 10.00 cm	
📋 My Doci	une Etikettenhöhe 300 cm	
💾 My Pictu	ire: Beschreibung	
🧕 😼 My Com	pul NOVOPOS 100x30x3 Nichtdruckbarer Bereich	
	Links: 0.00 Oben: 0.00	
Details	Beschreibung — Rechts: 0.00 Unten: 0.00	
	Definieren Sie Ihre eigene Etikettenvorla	
BIXOLON S	LP- diese für die ∠ukunft. Jede vorderinierte Etikettengröße und einige Druckereinste	
Documents:	0 UK Abbrechen Hilfe	
Status: Rea	dy	
Model: BIXO		
	Neu Ändern Löschen	
	UN Cancel Apply Help	

2. Erstellte Etikette unter "Drucker Eigenschaften", Register Optionen anwählen:

	<u>~~~</u>	277775	22222
Printers and Faxes			_
ile Edit View Favorites Tools Help			
🕃 Back 👻 💮 👻 🏂 🔎 Search 🛛 🦻 Folders	•		
ddress 📎 Printers and Faxes			▼ >
Name 🔺			Documents Status
Printer Tasks	P-T400		0 Ready
BIXOLON SI P-T400 Properties	BIXOLON SLP-T400 Printi	ng Preferences	? ×
	Drucker Speicher	Rarcada Sabriftan	Refeblesobrift
Vorlagen Sprache Barcode Schriften General Charing Barta Advanced Comm	Kundenspezifische Befehle	Import/Export Einste	ellungen About
General Sharing Ports Advanced Secur	Optionen Erweiterte Ein	stellungen Grauabs	tufung Vorlagen
	Einstellungen		1
	Kopien:	1	
Loostien	Geschwindigkeit:	12.5 cm /	/s
	Temperatur:	17	
Comment:	Vorlagen:		
	vonagen.		
Model: BIXOLON SLP-T400	Papierformat	G Hardson	
Features	• cm	Hochronn Ouerform	nat II
Color: No Paper available	• mm		
Double-sided: No User defined	, 2011 C.::0-		
Staple: Unknown BIXOLON 1.5	Breite: 10.0	0	
Speed: Unknown BIXULUN 1.5 BIXULUN 1.5	Höher Diok		
Maximum resolution: 203 dpi BIXOLON 2.0	Hone. [3.00		
	Nichtdruckbarer Bereich —		
Printing Preferences	Links: JU.UU	Uben:	0.00
	Rechts: 0.00	Unten:	0.00
OK Cancel			
	OK	Cancel Ap	ply Help
•			
Printers and Fa 📴 \\Support\suppor 🛛 🏀 pos p	rinter, mini p 🗮 📆 SLP-T40x-	user_g 🛛 🕎 Dokume	nt1 - Micr 🛛 👜 Dokument

3. Im Register Erweiterte Einstellungen die Einstellung Thermotransfer überprüfen

ſt	Word	
sic	Printers and Faxes	
4	File Edit View Favorites Tools Help	
ne	🕒 Back 👻 🕤 👻 🏂 🔎 Search 💫 Folders	
	Address Sa Printers and Faxes	▼ →
_	Name A	Documents Status
	Printer Tasks 🏾 🕆 🍓 BIXOLON SLP-T	t00 0 Ready
	BIXOLON SP	RIXOLON SLP-T400 Printing Preferences
	BIXOLON SLP-T400 Properties	
	Vorlagen Sprache Barcode Schriften	Drucker Speicher Barcode Schriften Befehlsschrift
	General Sharing Ports Advanced Secur	Nundenspezirische Berenie Import/Export Einstellungen About
	BIXULUN SLP-1400	Mediumtyp
		C Thermo-Direkt C Thermotransfer
	Location:	Sensortyp
	Comment:	C Lucke C Endlos
		O Blackmark Bänder
	Model: BIXOLON SLP-T400	VBant 000 an VBant 000 an
	_ Features	Abashasida
	Color: No Paper available	Abschneider
	Double-sided: No User defined	Aus C Enweitert **
	BIXOLON 1.5 Staple: Unknown BIXOLON 1.5	U Jedes 0 Etikett(en)
	BIXOLON 1.5 Speed: Unknown BIXOLON 2.0	Schnittstellen Optionen
	Maximum resolution: 202 doi	🔲 Unten nach Oben
		Grafik drucken
		O Direkter Druck
		O Grafik speichern
		RFID Einstellungen
		Schriftenergie 0
		** Nur mit der Etikettensoftware zu verwenden
		Unverzüglich
	OK Cancel	
me		OK Cancel Apply Help
C	Printers and 🗁 \\Support\sup 🥻 pos printer, m	. 🔁 SLP-T40x-use 🖳 Dokument 1 🎘 🕎 Dokument 2 🕅 🕎 Dokume

- 4. Um die Manuelle Kalibrierung auszuführen die Software Unified Label Printer Utility starten
 Gewünschtes Interface markieren, Connect
 Falls das Interface durch den Druckertreiber blockiert wird gemäss Schritt 5 vorgehen
- 4.1 Klick auf Calibration Setting Manager

	C Serial C Parallel © USB	
	Comm Setting LPT Port LPT1:	
Turning St.	COM Port COM1:	
	Data Bits	
BIXOLON [®] www.samsungminiprinters.com	Parity None Stop Bits 1	
irmware Downloader	Connect Disconnect	
Firmware Downloader	User Setting	
ownloader	User Setting Manager	
Factory-Font Downloader	Calibration Setting Manager	
Soft-Font Downloader	File Transfer	
PCX File Downloader	File Transfer Manager	
FID		
Set Configuration Write/Read	SLCS Tester Exit	

4.2 Label Länge angeben

4.3 Check Sensing Value

- 4.4 Save Calibration
- 4.5 Close
- 4.6 Exit

okument3 - Microsoft_l Bearbeiten Ansic atei Manual Calibration X F/W Ver. 1.39 or Later F/W Ver. less than 1.39 STEP 1 : Start Sensing Value Distributionhterface Type 008: 0000 Serial O Parallel O USB C Sensing Type : 💿 G C 016 : C 024 : C 032 : 0000 O B 0000 omm Setting 0000 Label Length : (mm) LPT1: -PT Port č 040 : C 048: 30 0000 -COM1: C CM Port 056: 0000 0000 Õ 064 -115200 aud Rate č **Check Sensing Value** 072 C 080 0000 -8 þata Bits C 0000 088: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Õ 096 : None arity č 104 112 STEP 2 : Save õ top Bits -1 120 128 C Middle Gap Value : Č 0 č Disconnect 136: č 144 C Gap Count : 152 0000 ser Setting Č 160 0000 8 č 0000 168 : User Setting Manager č 176: 184: 192: 0000 C 0000 Save Calibration č Calibration Setting Manager 0000 č 200 208 0000 č 0000 C 208 : C 216 : C 224 : C 232 : C 240 : C 248 : C 248 : C 256 : le Transfer-Cancel 0000 0000 File Transfer Manager 0000 **Cancel Calibration** 0000 0000 BLCS Tester Exit 0000 CLOSE

5. Falls das Interface (z.bsp. USB) durch den Treiber blockiert wird, vorübergehend den Port auf File schalten

		Warnning	lê		×
			BIXOLON SLP-	T400 driver use USB	
			Please change	the port of driver to ot	her port.
			[r		
			<u> </u>		
Word Printe	rs and Faxe	5			
File Edi	it View F	avorites Tools	Help		
G Back	- 🕥 -	🏂 🔎 Search	h 😥 Folders	₅	
Address	🍓 Printers a	nd Faxes			
	101 - 10 <u>1</u>		Name 🔺		
Printe	er Tasks	*	BIXOLON SL	P-T400	
1	BIXOLON SL	P-T400 Propertie	s		? ×
8	Vorlagen	Sprache Barco	de Schriften	Befehlsschrift Abo	ut
6 6	ieneral Sh	aring Ports Ad	vanced Secu	rity Druckereinstellung	gen
20			•		
4	BI>	KOLON SLP-T400			
	~				-33
2	Print to the fo	llowing port(s). Docu	iments will print t	o the first free	
1	checked port				
	Port	Description	Printer]
0	🔲 сомя:	Serial Port			
	🔲 сом7:	Serial Port			
Ľ	Сом2:	Serial Port			
ę		Serial Port			
6		Serial Port			
e de la companya de l	FILE:	Print to File	BIXOLON	SLP-T400, Star T	
1		Virtual printer port fo	D		
	Add Po	ort D	elete Port	Configure Port	

6. Nach der erfolgten Kalibrierung nicht vergessen auf den originalen Druckerport zurück zu stellen!

Vorlagen	Sprache Barcode S	Schriften Befehlsschrift	About
General S	haring Ports Advan	ced Security Druckerein	istellungen
B	IXOLON SLP-T400		
Print to the	iollowing port(s). Documer	its will print to the first free	
Port	Description	Printer	_ _
Port COM4	Description Serial Port	Printer	_
Port COM4	Description : Serial Port : Serial Port	Printer	
Port COM4	Description : Serial Port : Serial Port Print to File	Printer Star TSP70011 usb, Star TS	▲ P
Port COM4 COM4 FILE:	Description Serial Port Serial Port Print to File Virtual printer port fo	Printer Star TSP700II usb, Star TS BIXOLON SLP-T400	P
Port COM4 COM1 FILE: USB. IP_1	Description Serial Port Serial Port Print to File Virtual printer port fo Standard TCP/IP Port	Printer Star TSP700II usb, Star TS BIXOLON SLP-T400 OKI C710(PCL)	P
Port COM4 COM1 FILE: USB. IP_1	Description Serial Port Serial Port Print to File Virtual printer port fo Standard TCP/IP Port Standard TCP/IP Port	Printer Star TSP700II usb, Star TS BIXOLON SLP-T400 OKI C710(PCL) OKI B6300(PCL6)	P